

Legenda

- Gniazdo RTV + SAT + RJ45
- Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa TeSM-104 o wymiarach 300x420x90
- Programowany multiswitch ze wzmacniaczem wielozakresowym - SWK-9216
- Kaskadowy, 16-wyj ściowy, pasywny - SMK-216p
- wzmacniacz magistrali RTV/SAT, 9 wejść/9 wyjść - STWK-810
- Przełącznica do pola krosowego F - 24xF
- Przełącznica do pola krosowego RJ - 24xRJ
- Przełącznica do pola krosowego SC/APC - 24xSC/APC
- Skrzynka montażowa AIZ-200
- Skrzynka zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
- Kierunkowa antena DVB-T T-urbo-T 20 UHF
- Kierunkowa antena DVB-T T-urbo-T 30 UHF
- Antena FM T-urbo-T UKF
- Antena DVB-T/DAB T-urbo-T VHF
- Offsetowa antena SAT typu TT-125

UWAGA:

Okablowanie należy prowadzić na dedykowanych trasach kablowych od szaf teletechnicznych do szachtów kablowych.
Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w mieszkaniach układać w dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestawu (2x światłowód, 2x U/UTP, 2x przewód TV) stosować rury o średnicy min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien być prowadzony w odrębnej rurze.
Wszystkie kable winny być obustronnie jednoznacznie opisane.

Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych i światłowodowych oraz koncentrycznych, wartości promieni gięcia kabli można znaleźć w specyfikacji technicznej danego kabla.
Wszystkie metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed niepowołanym dostępem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostać wyposażone w drzwi z zamkami zabezpieczającymi.
Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej należy uziemić. Instalacje objąć ochroną przeciwprzepięciową.
Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny być opisane. Opis powinien zawierać dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji.
W trasach koryt kablowych kable instalacji słaboprądowych należy prowadzić w korytach dla nich przeznaczonych.
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary i niezbędne regulacje.
Należy zwrócić szczególną uwagę na precyzję i fachowość zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać wyłącznie przy użyciu narzędzi do tego przeznaczonych - złącza zaciskane innymi narzędziami eliminują ich użycie! Starannie dokręcić złącza do gniazd montowanych elementów. Wszystkie niewykorzystane wyjścia należy obciążyć rezystorem 75W (złącze o ozn.R-75) · w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV, przeciwdziałaniu wnikania zakłóceń i powstawaniu odbić. Poziom sygnału w gnieździe abonenckim winien się zawierać w przedziale 48-74 dBµV.
Wszystkie prace objęte w niniejszym projekcie wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami, przestrzegając przepisów BHP.

Wkleiony obrazek

CONCEPT PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE TURZNICE
40 86-300 GRUDZIĄDZ BIURO UL. CHEŁMIŃSKA 106A/39 86-300 GRUDZIĄDZ
56 6578491; 500 647785
grupa.concept@gmail.com

Inwestor

Wkleiony obrazek 412.jpg

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami sp. z.o.o w Grudziądzu
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziądz

NAZWA PROJEJTKU

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 15 Z PRZYNALEŻNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES INWESTYCJI

ul. Lotnicza 15 dz. Nr 98/1 obr. 85 Grudziądz Kujawsko - Pomorskie 86-300 Grudziądz Polska

TYTUŁ RUSUNKU

SCHEM. SYS. TVSAT, TV, R

Faza projektu **BUDOWLANO - WYKONAWCZY**

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	**mgr inż. Robert Łęgowski**	KUP/0178/POE/09	
SPRAWDZAJĄCY	**mgr inż. Adam Osiński**		
ASYSTENT PROJEKTANTA	**mgr inż. S. Murawski**		

Skala rysunków **SCHEMAT** XI.2015

NR. RYSUNKU **E.07**